

発電機

単相100V 仕様一覧

商品写真			
商品名	発電機 900Wインバーターガソリン	発電機 2KVA防音インバーターガソリン	発電機 2.3KVAガソリン
コード	03001-09	03001-19	03001-23
周波数 (Hz)	50/60	50/60	60
出力 (KVA)	900W	2	2.3
電圧 (V)	100	100	100
電流 (A)	9	20	23
相数	単相2線式	単相2線式	単相2線式
定格出力 (KW)	0.9	2	2.3
力率	1.0	1.0	1.0
使用燃料	ガソリン	ガソリン	ガソリン
タンク容量 (ℓ)	2.1	6	7.4
消費燃料 (ℓ/H)	0.65	1.2	1.38
寸法 (L×W×H/ mm)	451×242×379	527×547×510	605×495×470
乾燥質量 [整備質量] (kg)	13	32	57
騒音値	60dB	59dB	68dB
補助コンセント数	100V×2	100V×2	100V×2
メーカー名	ホンダ	ヤマハ	ホンダ
型式	EU9i	EF2000iS	EBR2300

商品写真	
商品名	発電機 2.4KVA防音ガソリン
コード	03001-22
周波数 (Hz)	60
出力 (KVA)	2.4
電圧 (V)	100
電流 (A)	24
相数	単相2線式
定格出力 (KW)	2.4
力率	1.0
使用燃料	ガソリン
タンク容量 (ℓ)	11
消費燃料 (ℓ/H)	1.69
寸法 (L×W×H/ mm)	623×441×615
乾燥質量 [整備質量] (kg)	70 [74]
騒音値	58dB
補助コンセント数	100V×2
メーカー名	ヤンマー
型式	G2400S-6E